



Scandinavia

Quick Start Guide
Indendørs Sirene til S6evo™
Indoor Siren for S6evo™
Inomhus Siren för S6evo™
Wireless



DK

EN

SE

Designed in Denmark

Beskrivelse af S6evo™ Indendørs Sirene (S6IS18)

Trådløs, kraftig 90 dB indendørs sirene med op til 24 måneders standby batteri. Sirenen kommunikerer trådløst med SmartBoxen. Det er muligt at de-aktivere den i SmartBoxen indbyggede sirene, hvis du ønsker kun at anvende den indendørs sirene. Derved afledes indbrudstyvens opmærksomhed fra SmartBoxen, der udsender alarmbesked ved indbrud og generelt styrer din alarm. Tilføj evt. flere indendørs sirener rundt omkring i boligen for at stresser tyven maksimalt. Hvis ikke sirenen i SmartBoxen de-aktiveres, vil både denne og de(n) ekstra indendørs sirener som du tilføjer, gå i gang ved alarm.

Den indendørs sirene er nem at installere og kan placeres helt efter dine behov. Sirenen er batteridrevet og sender dig automatisk push-besked, når den skal have skiftet batteri.

Den indendørs sirene kan strømforsynes på to måder:


1. **Batteri:** Monter sirenen trådløst inklusive de medfølgende batterier, som har en standby levetid på op til 24 måneder. Dette er standardløsningen.
2. **Netstrøm (220V):** Ekstern strømforsyning og kabel tilbydes som tilbehør. Ved strømafbrydelse fungerer batterierne som backup strømforsyning.


Ønsker man at aktivere funktionerne 'Bekræftelseslyd' og/eller 'Bekræftelsesblink' anbefales det, at tilslutte sirenen til 2. Netstrøm, da funktionernes ekstra strømbehov vil reducere batteriernes levetid og dermed også standby-tiden på op til 24 måneder. Præcist med hvor meget afhænger af, hvor ofte funktionerne 'Lyd/Blink' anvendes.

Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til S6evo™ alarmen. Brug QR-Connect – scan QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen.

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på sirenen. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Sirene, køkken" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning (ekstra tilbehør)	USB 5V 1A
Batteri	3 x AA
Standby tid på batteri	Op til 24 måneder
Trådløs rækkevidde	Op til 40 meter mellem SmartBox og sirene. Vær obs på at tykke vægge/mure kan reducere signal-rækkevidden i mindre grad.
Spænding ved alarm	<110 uA
Spænding ved standby	<350 mA
Max. sirenevolumen	90dB @ 30 cm
Temperatur	-10°C til +50°C
Fugtighed (op til)	90 % relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner	121 mm x 88 mm x 34 mm
Vægt	115 g (batteri ikke inkluderet) 184 g (batteri inkluderet)
Notifikationer	Lavt batteri: Ja Sabotage: Ja
Sabotageknap	Aktiv i 'TIL' og 'HJEMME' tilstand
Justeringsmuligheder	Statuslys: Ja. Statuslyd: Ja. Volumen: Ja. Varighed: Ja.
LED (alarm status) indikator	Grøn: 'Slå fra' tilstand Blå: 'Hjemme' tilstand Rød: 'Til' tilstand
Krav til brug	Et S6evo™ system.

Description of S6evo™ Indoor Sirene (S6IS18)

Wireless, powerful 90 dB indoor sirene with up to 24 months standby battery. The sirene communicates wirelessly with the SmartBox. It is possible to de-activate the built-in sirene of the SmartBox, if you prefer only to use the indoor sirene. Thereby you distract the burglar attention from your SmartBox that sends out alarm messages and generally controls your alarm. You can add more indoor sirenes on different spots in your home to stress the burglar as much as possible. If the built-in sirene in the SmartBox is not de-activated it will – together with the extra installed indoor sirene(s) - make sound when the alarm is triggered.

The indoor sirene is easy to install and can be placed just where you want it to be. The sirene is battery powered and will automatically send you push notifications when batteries are due for replacement.

The indoor sirene can be powered in two ways:

1. Battery: Install the sirene including the batteries but without any cables. The batteries have a lifetime of up to 24 months. This is the standard solution.
2. Mains power (220V): External power supply and cable is offered as an accessory, In the event of a power cut, the batteries function as backup power.


Should you want to activate the functions 'Confirmation sound' and/or 'Confirmation flash' it is recommended to connect the sirene to 2. Mains power as the extra power consumption of these functions will reduce the battery life time and thus the standby time of up to 24 months. Exactly by how much depends on the frequency use of the functions 'Sound/Flash'.

Getting started

It is both easy and quick to connect extra accessories to the S6evo™ alarm. Use QR-Connect – scan the QR-code on the accessory that you want to add to your S6evo™ system.

Start by opening the S6evo™ app.

In the open app press  (Top right corner)

1. Press **+ Add Accessories**
2. Select **Scan QR Code**
3. Now use the phone to scan the QR Code. The scan is done automatically when the QR code is fully visible in the scanner window.
4. Now name the accessory. For example "Siren, kitchen" and confirm by pressing the  in the upper right corner.

Technical specifications

Power supply (extra accessory)	USB 5V 1A
Battery	3 x AA
Battery standby time	Up to 24 months
Wireless range	Up to 40m between SmartBox and sirene. Take note that thick/compact walls may reduce the signal strength slightly.
Working current	<110 μ A
Standby current	<350 mA
Max. siren volume	90dB @ 30 cm
Temperature	-10°C to +50°C
Humidity (up to)	90 % relative (non-condensing)
Dimensions	121 mm x 88 mm x 34 mm
Weight	115 g (battery not included) 184 g (battery included)
Notifications	Low battery: Yes Tamper switch: Yes
Tamper switch	Active in 'ARM' and 'HOME ARM' mode
Adjustability	Status light: Yes Status sound: Yes Volume: Yes Duration: Yes
LED (alarm status) indicator	Green: 'Disarm' Blue: 'Home arm' Red: 'Arm'
Requirements to use	S6evo™ system.

Beskrivning av S6evo™ Inomhus Siren (S6IS18)

Inomhus, kraftfull 90 dB inomhus siren med upp till 24 månaders standby batteri tid. Sirenen kommunicerar trådlöst med SmartBox. Det är möjligt att deaktivera SmartBoxens inbyggd siren om du bara vill använda en inomhus siren. På detta sätt avbryts inbrotts- och uppmärksamhet från SmartBox som avger larmmeddelande vid inbrott och kontrollerar vanligtvis ditt larm. Lägg till några fler inomhus sirener runt hemmet för att stressa tjuven till det maximala. Om inte sirenen i SmartBoxen är deaktiverad, startar både den och de extra inomhus sirener, när larmet aktiveras.

Inomhus sirenen är lätt att installera och kan placeras enligt dina behov. Sirenen är batteridrivna och skickar automatiskt dig push meddelanden när det behöver bytas ut batteriet.

Inomhus sirenen kan drivas på två sätt:

1. Batteri: Installera sirenen trådlöst med de medföljande batterierna som har en

Standby batteri tid på upp till 24 månader. Detta är standardlösningen.


2. Strömförsörjning (220V): Extern strömförsörjning och kabel finns som tillbehör. Vid strömavbrott fungerar batterierna fungerar som en backup strömförsörjning.

Om du vill aktivera funktionerna 'Bekräftelsesljud' och / eller 'Bekräftelsesblink' rekommenderas att sirenen ansluts till 2. Strömförsörjning, eftersom funktionerna minskar batterilivslängden och därmed också standby-tiden på upp till 24 månader. Exakt hur mycket beror på hur ofta funktionen "Ljud / Blink" används.

Kom igång

Det är både enkelt och snabbt att ansluta extra tillbehör till S6evo™-larmet. Använd QR-Connect - skanna QR-koden på tillbehöret du vill lägga till.

Börja med att öppna S6evo™-appen.

I den öppna appen trycker du på  (toppen av högra hörnet)

1. Tryck på **+ Lägg till** tillbehör längst ner på sidan
2. Välj **Scan QR-kod**
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden på sirenen. Skanningen görs automatiskt när QR-koden är helt synlig i skannerfönstret.
4. Namnge tillbehöret. Till exempel, "Siren, vardagsrum" och bekräfta genom att trycka i det övre högra hörnet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning (extra tillbehör)	USB 5V 1A
Batteri	3 x AA
Batteri standby tid	Upp till 24 månader
Trådlös räckvidd	Upp till 40 meter mellan SmartBoxen och Sirenen. Tjocka väggar kan reducera räckvidden lite.
Spänning vid larm	<110 uA
Spänning vid standby	<350 mA
Max. Sirenvoly m	90dB @ 30 cm
Temperatur	-10°C to +50°C
Fuktighet (upp till)	90% relativ (icke-kondenserande)
Mått	121 mm x 88 mm x 34 mm
Vikt	115 g (batteri ingår ej) 184 g (batteri ingår)
Notifikationer	Lågt batteri: Ja Sabotage: Ja
Saboteringsknapp (tamper)	Aktivt i läge 'AKTIVERAT' och 'HEMAKTIVERAT'
Justerbarhet	Statusljus: Ja Statusljud: Ja Voly m: Ja Varaktighet: Ja
LED (larm läge) indikator	Grøn: 'Avaktiverat' Blå: 'Hemaktiverat' Rød: 'Aktiverat'
För användning	Ett S6evo™ system

Appearances

