
Rörelsevakt aktor/sensor

Rörelsevakt aktor/sensor Impressivo vit,
trådlös kommunikation



Typ: MSA-F-1.1.1-84-WL

E-nr: 1701237

GTIN: 4011395215760



Rörelsevakt med en integrerad aktor för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Omkopplingsfunktion är tillgänglig även utan förprogrammering. (förkonfigurerad). Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast strömförsörjning med 230V krävs.

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CKA006200A0086
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Ja
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Ja
Bussystem Powernet:	Ja

Bussystem övriga:	free@home
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ja
Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Övrigt
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Bussanslutning ingår:	Ja
Omformare ingång:	Ja
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm