

Fjernbetjening RC-S3

En fjernbetjening til dit Blaupunkt alarmsystem kan benyttes til at til- og frakoble alarmen med ét enkelt tryk. Fjernbetjeningen er desuden udstyret med en panikknap (overfaldsalarm), som kan anvendes til at tilkalde hjælp.

Oversigt

1. Tilkobling af alarmen i FULD-sikring
2. Frakobling af alarmen
3. Tilkobling af alarmen i SKAL-sikring
4. Panikknap (Overfaldsalarm)
5. LED Indikator



Tilføje fjernbetjening til Q HUB

1. Indsæt det medfølgende batteri på fjernbetjeningens bagside og vent 30 sekunder.
2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger** → **Enhed**. Herefter vælges **+** (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
3. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
4. Tryk på **Lås knappen (1)** på fjernbetjeningen i 5-10 sekunder.
5. Når Q HUB modtager signalet, vil fjernbetjeningen fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
6. **Vælg fjernbetjeningen** og tryk **OK**.

7. Nu kan du vælge zone, navngive fjernbetjeningen f.eks. 'Martin' og lave øvrige indstillinger til fjernbetjeningen. Her er det også muligt under **indstillinger** at vælge om **panikknappen (4)** skal fungere som overfaldsalarm sirene + rapportering eller stille alarm, hvor sirenen ikke startes, men Q HUB rapporterer til de valgte telefon
8. Afslut med **OK**. Nu er din nye fjernbetjening tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.