

MCMR-3000

## INBYGGNADSMOTTAGARE

1 2 3

Kategori ADVANCED, fast installation, skall installeras av elektriker.

ADVANCED

SYSTEM  
NEXA

Inbyggingsmottagare, 2 kanaler, för styrning På/Av. Ingång för styrning med konventionell strömbrytare parallellt med trådlös styrning. Relä med nollgenomgångsbrytning för optimal livslängd. Mottagaren är kompatibel med alla självlärande System Nexa fjärrkontroller, Nexa Smart Hub och Nexa Bridge X .

- Styr På/Av, exempelvis belysning, elradiatorer och mindre motorer
- Mottagaren behöver både fas och nolla
- 16 minnesplatser per kanal
- Smart Mode\* kompatibel
- Kompatibel med Nexa Bridge X och Nexa smart hub

\*SMART MODE FUNKTION. Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.

Strömkälla	220–240 VAC~50Hz
Max. last	2 x 1500 W resistiv last
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Minnesplatser	2 x 16
Egenförbrukning	< 1 W i viloläge
IP klassificering	För inomhusbruk
Mått, B x H x D	48 x 48 x 25 mm
E-nummer (SE)	17 113 80
EL-nummer (NO)	45 145 55
Art nr   EAN	14249   7330545142495