





## Modelltyp: CMR-101 inbyggnadsmottagare med universaldimmer



En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, dimbara lågenergilampor, glödlampor och 230V/12 V halogenlampor med elektronisk transformator.

CMR-101 har 8 inbyggda dimmernivåer som styrs av en programvara, så att den lägsta ljusstyrkan kan justeras för de olika lamptyper som används.

Dessutom har CMR-101 inbyggda skydd mot överspänning och överdriven värmealstring. CMR-101 kan styras med samtliga självlärande fjärrkontroller/sändare i System Nexa & System Nexa Pro, ej via sändare som har äldre typ med kodvrede.



### **Specifikation:**

RF-frekvens: 433,92 MHz

Spänning in: 220-240 V ~50 Hz

Spänning ut:

Glödlampor och halogenlampor (~230 V): 20 - max. 200 W

Elektroniska transformatorer (~12 V): 20 - max. 200 W

Dimbara lågenergilampor: 3 – max 24W

Dimbara LED lampor (230V): 3 - max. 24 W

**OBS !** Ej fungerande med lysrör eller LED transformatorer.

Strömförbrukning i viloläge: Under 1 W.

[www.nexa.se](http://www.nexa.se)

[support@nexa.se](mailto:support@nexa.se)