


Bryttaktor/sensor

Bryttaktor/sensor 2-kanal, 2 aktorer,
trådlös kommunikation



Typ: SSA-F-2.2.1-WL

E-nr: 1701228

GTIN: 4011395215654



Bryttaktor/sensor 2-kanal tryckknapp med två integrerade aktorer. Får endast användas i kombination med ABB-free@home dubbelvippor. Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast strömförsörjning med 230V krävs.

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CKA006200A0076
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Ja
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Ja
Bussystem Powernet:	Ja
Bussystem övriga:	free@home

Dubbelriktad radiofrekvens:	Ja
Monteringsmetod:	Infällt montage
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Märkström:	5 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Ja
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kan byggas ut med moduler:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20