


Brytaktor/sensor

Brytaktor/sensor 2-kanal, 1 aktor, trådlös kommunikation



Typ: SSA-F-2.1.1-WL

E-nr: 1701227

GTIN: 4011395215647



Brytaktor/sensor 2-kanal tryckknapp med en integrerad aktor. Får endast användas i kombination med ABB-free@home dubbelvippor. Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast strömförsörjning med 230V krävs.

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CKA006200A0075
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Ja
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Ja
Bussystem Powernet:	Ja
Bussystem övriga:	free@home



Dubbelriktad radiofrekvens:	Ja
Monteringsmetod:	Infällt montage
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Max. antal omkopplarkontakter:	1
Märkström:	10 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Ja
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kan byggas ut med moduler:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20