

Sensorlampa L1



L1 är en sensorlampa för farage, förråd och andra mindre utrymmen såväl ute som inne. Enkel och tålig med justerbar och driftsäker sensor. L1 är en energisparare som bara ger ljus när det verkligen behövs. Den inbyggda sensorn registrerar din närvaro och tändes ljuset jämt och stämningsfullt. En tålig allround sensorlampa som är tillförlitlig natt efter natt. Medföljer klisterkarta med siffror.

Kapslingsklass:	IP44, Klass II
Montage:	Vägg. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm ²
Rörelsevakt:	IR-sensor med räckvidd 10 meter för gående personer (ej rakt emot). Rörelsevakten kan också justeras i höjddled för att inställning räckvidd alternativt skämmas av med hjälp av täckfilm så att rätt område bevakas. Bevakningsvinkel 180°, öppningsvinkel 90° Efterlystiden är steglöst inställbar 8 sek-35 min och skymningsnivån 2-2000 lux.
Ljuskälla:	max 60 W, E27
Omgivningstemperatur:	-30°C - +50°C
Elektriska data:	230V, 50Hz.
Mått (BxHxD):	255 x110 x120 mm
Art nr:	Typ
77 150 17	Sensorlampa L1, vit
77 150 18	Sensorlampa L1, svart



L1 i svart utförande



L1 monterad