

Sensorlampa - L585



Det är redan mörkt när du kommer hem. Ljuset vid entrén tänds automatiskt och lyser upp din väg. L585 är en sensorlampa med en strikt och återhållsam design som tänds bara när det verkligen behövs. Sensorn tänder lampan då någon kommer in i bevakningsområdet, räckvidd max. 12 meter och bevakningsvinkel 180°. L585 finns i vitt eller svart och har en lampkupa av klarglas.

Kapslingsklass:	IP44, klass II
Montage:	Vägg, montagehöjd 1,70-2,20 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd.
Utförande:	Stomme i ABS-plast. Kupa i klarglas.
Rörelsevakt:	L585 har en IR-sensor med öppningsvinkel 180° med en räckvidd på upp till 12 meter (ej gående rakt emot). Alla inställningar görs på potentiometrar på undersidan av sensorn.
Ljuskälla:	Glödljus max 1 x 60W, E27 sockel.
Anslutning:	Införingshål Ø 12 mm. Plint 2 x 2,5 mm ² .
Omgivningstemperatur:	-25° C - + 50° C
Elektriska data:	230V, 50Hz.
Mått (H x B x D):	303 x 215 x 228 mm
Övrigt:	Typnummer 6391.
Art nr:	Typ
E77 011 82	Sensorlampa L585, vit
E77 011 83	Sensorlampa L585, svart
Tillbehör:	
E79 084 35	Reservglas L585