

MGDR-3500

MINIPLUG-IN PÅ/AV, UTOMHUSBRUK

1

2

3

Kategori EASY START, så enkelt att alla kan använda det.

EASY START

SYSTEM
NEXA

Med en miniplug-in mottagare för utomhusbruk kan du exempelvis styra motorvärmare eller trädgårdsbelysning. Fungerar med alla System Nexas fjärrkontroller och sändare. Systemet är självlärande vilket ger en mycket enkel och flexibel installation och full kompatibilitet med övriga produkter i System Nexa.

- Plug-in mottagare På/Av
- Smartmode
- Enkel installation
- Upp till 30 meter räckvidd
- Kompatibel med Nexa BridgeX och Nexa Smart Hub

*SMART MODE FUNKTION. Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.

Strömkälla	220-240 V~50Hz
Max. last	3500 W (resistiv last) 2400 W (motorvärmare)
Minnesplatser	32
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Egenförbrukning	<1 W
IP klassificering	IP44, för utomhusbruk
Mått (B x D)	53 x 70 mm
E-nummer (SE)	17 113 81
EL-nummer (NO)	45 145 62
Art nr EAN	14232 7330545142327