



## Generel information

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Materialenummer | 98847           |
| Type            | påbygningslampe |
| Produktsegment  | Indoor          |
| Tema            | EGLO connect.z  |

## Dimensioner

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Produktets højde (i mm)    | 28             |
| Produktets diameter (i mm) | 285            |
| Nettovægt (i kg)           | 0.78 Kilogramm |

## Materiale og farve

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Materiale              | alu   |
| Farve                  | sort  |
| Materiale - glas/skærm | plast |
| Farve - glas/skærm     | hvid  |

## Funktionalitet

|          |   |
|----------|---|
| Stiktype | uden afbryder                           |
| Funktion | kontrol via APP + fjernbetjening<br>FTT |
| Batteri  | Nej                                     |

## Teknisk information

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Beskyttelsesgrad   | IP44             |
| Beskyttelsesklasse | 2                |
| Netspænding        | 220-240V,50/60Hz |
| Dæmpbar            | Yes              |
| Maks. effekt (1)   | 19,5W            |

## Lyskilde 1

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Fatningstype (1)                       | LED                              |
| Lyskildetype (1)                       | LED                              |
| Lyskilde                               | Inklusiv                         |
| Lumen samlet                           | 2500                             |
| Kelvin samlet                          | 2700-6500K                       |
| Lysfarve samlet (Ra)                   | TUNEABLE WHITE                   |
| Energieffektivitetsklasse              | E                                |
| Dæmpbar                                | Yes                              |
| Info changeability□light source/driver | LED og driver kan ikke udskiftes |

